

Fortune — Impresora plana UV LED de sobremesa

Fortune 6090

Impresión UV LED plana de 600 × 900 mm con tres cabezales Epson, tinta blanca y barniz.



Impresora plana UV LED de sobremesa con área de impresión de 600 × 900 mm, tres cabezales Epson (i3200-U1 o i1600-U1), resolución de 1440 dpi y soportes de hasta 150 mm de grosor. Imprime en CMYK con tinta blanca y barniz opcionales sobre vidrio, acrílico, madera, cerámica, metal, PVC, plástico y piel.

600 × 900 mm

Área de impresión

1440 dpi

Resolución

150 mm

Grosor máx. de soporte

3

Cabezales Epson

Características principales

- Tres cabezales Epson i3200-U1 o i1600-U1, según versión
- Modos de impresión CMYK, CMYK+W y CMYK+W+V (blanco y barniz)
- Tinta UV LED sin COV; tinta blanca o barniz opcionales
- Curado por lámpara LED
- Soportes de hasta 150 mm de grosor
- RIP Photoprint / RIIN y formatos TIFF, PDF, JPEG y EPS
- Productividad de unos 10 m²/h en 4 pasadas

Aplicaciones

Vidrio, Acrílico, Madera, Cerámica, Chapa metálica, PVC, Plástico, Productos de electrónica de consumo, Piel y cuero.

Especificaciones técnicas

Impresión

Cabezales	Epson i3200-U1 · Epson i1600-U1 (según versión)
Número de cabezales	3
Modos de impresión	CMYK · CMYK+W · CMYK+W+V
Área de impresión	600 × 900 mm
Resolución	1440 dpi
Productividad	Unos 10 m ² /h en 4 pasadas

Tinta y curado

Tinta	UV LED (sin COV)
Tinta especial	Blanco o barniz (opcional)
Sistema de curado	Lámpara LED

Soportes

Materiales	Vidrio, acrílico, madera, cerámica, chapa metálica, placa de PVC, plástico, productos de electrónica de consumo y piel
Grosor máximo	150 mm

Software y conexión

RIP	Photoprint / RIIN
Formatos de archivo	TIFF / PDF / JPEG / EPS
Interfaz de datos	USB 2.0 (i3200-U1) · USB 3.0 (i1600-U1)

Instalación

Alimentación	220 V CA (±10 %) monofásica, 50/60 Hz
Consumo	2,5 kW
Dimensiones de la máquina	1680 × 1640 × 1000 mm
Peso	220 kg
Embalaje	1820 × 1740 × 1060 mm · 355 kg
Entorno de trabajo	Limpio, con poco polvo y bien ventilado; 20–28 °C y 40–60 % de humedad relativa

Datos del fabricante (ficha YF-6090 / Fortune 6090). Pueden variar según versión y configuración.